

KL	UKL	Beschreibung	
X0		Einspeiseklemme für X1-X6 +24V DC geschalten durch K8	
X1	.1	+24V KG Näherung unten (bn / Pin1)	
	.2	GND KG Näherung unten (bl / Pin3)	
	.3	NO Rück KG Näherung unten (sw / Pin4)	
X2	.1	+24V KG Näherung oben (bn / Pin1)	
	.2	GND KG Näherung oben (bl / Pin3)	
	.3	NO Rück KG Näherung oben (sw / Pin4)	
X3	.1	+24V MG Näherung unten (bn / Pin1)	
	.2	GND MG Näherung unten (bl / Pin3)	
	.3	NO Rück MG Näherung unten (sw / Pin4)	
X4	.1	+24V MG Näherung oben (bn / Pin1)	
	.2	GND MG Näherung oben (bl / Pin3)	
	.3	NO Rück MG Näherung oben (sw / Pin4)	
X5	.1	+24V GG Näherung unten (bn / Pin1)	
	.2	GND GG Näherung unten (bl / Pin3)	
	.3	NO Rück GG Näherung unten (sw / Pin4)	
X6	.1	+24V GG Näherung oben (bn / Pin1)	
	.2	GND GG Näherung oben (bl / Pin3)	
	.3	NO Rück GG Näherung oben (sw / Pin4)	
			UT Reihe
X7		+24V Dauer	23
X8		+24V IN Taster KG Start	24
X9		+24V IN Taster KG Stopp	25
X10		+24V IN Taster MG Start	26
X11		+24V IN Taster MG Stopp	27
X12		+24V IN Taster GG Start	28
X13		+24V IN Taster GG Stopp	29
X14		GND 24V	30
X15		+24V Dauer / NO Hin für Turmuhr	31
X16		NO Rück Turmuhr	32
X17		+24V Anzeige Anzug Kleine Glocke	33
X18		+24V Anzeige Anzug Mittlere Glocke	34
X19		+24V Anzeige Anzug Große Glocke	35
X20		+24V IN Taster Automatik Sperren	36
X21		+24V OUT Anzeige Anforderung Uhr	37
X22		+24V IN Taster Alle Stopp	38
X30		R Zuleitung von UV-Empore (F100)	1
X31		S Zuleitung von UV-Empore (F101)	2
X32		T Zuleitung von UV-Empore (F102)	3
X33		PEN Zuleitung von UV-Empore	4

X35		PE	
X36		Abgang Motor Kleine Glocke U	5
X37		Abgang Motor Kleine Glocke V	6
X38		Abgang Motor Kleine Glocke W	7
X39		PE	
X40		Abgang Motor Mittlere Glocke U	8
X41		Abgang Motor Mittlere Glocke V	9
X42		Abgang Motor Mittlere Glocke W	10
X43		PE	
X44		Abgang Motor Große Glocke U	11
X45		Abgang Motor Große Glocke V	12
X46		Abgang Motor Große Glocke W	13
		Quecksilberschalter rechts Kleine Glocke	14
		Quecksilberschalter Kleine Glocke Pol	15
		Quecksilberschalter links Kleine Glocke	16
X47		Abgang Fenstersteckdosen geschalten an F3 (K9)	17
X48		Fenstersteckdosen N	18
X49		PE	19
		Quecksilberschalter rechts Große Glocke	20
		Quecksilberschalter Große Glocke Pol	21
		Quecksilberschalter links Große Glocke	22
		PE	
		PE	

 Nicht mehr verwendet bzw. Vorbereitet aber noch nicht in Betrieb oder n/v

KG Kleine Glocke  
 MG Mittlere Glocke  
 GG Große Glocke