

UV 2 Treppenaufgang HUW / Empore

Philipp-Melanchthon-Kirche Hammerunterwiesenthal

Kennz.	Bezeichnung		I _N	Q _{AB}	Klemme
F100			D0 16A	5x 2,5mm ² CU	4x X11.6
F101	Abgang zur Läuteanlage und Turmuhr		D0 16A	4 mm ² Al (Dose	X11.7
F102			D0 16A	Kanal Tür)	X11.8
F120	L1 Reserve Leitung / Gruppe 1 (LOGO OUT 1) L1 Adventsstern	über Q25 über Q28	B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.10 X11.11
F121	L2 Steckdose Empore Chor L2 Licht Empore Chor	über Q26 über Q27	B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.12 X11.13
F122	L3 Licht Aufgang Richtung Hammerunterwiesenthal L3 Licht Aufgang Richtung Oberwiesenthal	über Q29 über Q30	B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.14 X11.15
F123	L1 Licht Strahler beim Zählerschrank (Posaunenchor) L1 Licht Wandstrahler Bilder Kirchenschiff	über Q31 über Q32	B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.16 X11.17
F124	L2 Außenstrahler L2 Außenlampen / Wegbeleuchtung L3 Orgellicht	über Q33 über Q34 über Q35	B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.18 X11.19 X11.20
F125	L3 Fenstersteckdosen Steuersp. für Relais Zähler- schrank Fenstersteckdosen im Turm und Empore	über Q36A	B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.21 X11.22
F126	L1 Reserve Leitung / Gruppe 20 (L Dauer)		B 16A		X11.23
F127	L2 Dimmer unten vorn L2 Dimmer unten hinten	über A1 über A2	B 16A	5x 1,5mm ² CU	X11.24 X11.25
F130	L1 Steuerspannung 24V / LOGO! Empore; / DMX Decoder	12V	B 6A	3x 1,5mm ² CU	
F131	L2 Dimmer Kronleuchter	über A4	B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.26
F132	L3 Dimmer Empore Richtung Hammerunterwiesenthal L3 Dimmer Empore Richtung Oberwiesenthal	über A3A über A3B	B 16A	5x 1,5mm ² CU	X11.27 X11.28
F133	L1 Steckdosen Treppenaufgang Hammer , Kirchenschiff / Empore oben & unten Tür zum Treppenaufgang L2 Steckdosen Treppenaufgang Oberwiesenthal ,		B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.29
F134	Kirchenschiff / Empore oben & unten Tür zum Treppenaufgang		B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.30
F135	L3 Licht und Steckdosen Hauptportal		B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.31
F136	L1 Zuleitung Orgel (Balg, Heizung, Licht, Steuersp.)		B 16A		X11.32
F137	L2 Zuleitung Orgel (Balg, Heizung, Licht, Steuersp.)		B 16A	5x 1,5mm ² CU	X11.33
F138	L3 Zuleitung Orgel (Balg, Heizung, Licht, Steuersp.)		B 16A		X11.34
F139	L1 Licht und Steckdosen Turm		B 16A	3x 1,5mm ² CU	X11.35

RCD 2

RCD 3